

→ bio-smart.ru

BIOSMART

BioSmart **DCR-PV-LCD**

Считыватель

Паспорт



Версия 057.2
Дата 04.2023

**BioSmart****DCR-PV-LCD**

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукции **BioSmart!**

Основные сведения

Считыватель **BioSmart DCR-PV-LCD** предназначен для сканирования рисунка вен ладоней, создания биометрических шаблонов, проведения верификации и идентификации пользователей по венам ладони.

Считыватель работает под управлением внешней системы посредством запросов REST API.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации считывателя, а также необходимые драйверы находятся на сайте www.bio-smart.ru/support.

IP-адрес считывателя по умолчанию: **192.168.50.23**

Технические характеристики

Параметр	Значение
Биометрический идентификатор	Рисунок вен ладони
Тип биометрического сканера	Оптический, инфракрасный
Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR)*	$10^{-5} - 10^{-7}$
Дисплей	TFT 2.8"
Интерфейс связи с рабочей станцией/сервером	Ethernet (100BASE-TX IEEE 802.3u)
Параметры электропитания	PoE (IEEE 802.3af class 3)
Материал корпуса	Пластик, стекло
Габаритные размеры, мм	195 x 115 x 120
Масса нетто, г	380
Масса брутто, г	670
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от 0 до +40°C
Относительная влажность воздуха при эксплуатации при 25°C	от 30% до 75%
Степень защиты корпуса	IP20

*значение FAR получено расчётным методом. При FAR = 10^{-7} вероятность ошибочного отказа в доступе (FRR) не более 6% при использовании базы данных 3000 человек.

Комплектность

Наименование	Количество, шт
Считыватель BioSmart DCR-PV-LCD	1
Держатель ладони	1
Винт держателя ладони М3х8	1
Винт М4х10	2
Паспорт	1

Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет **10 лет**.

Средняя наработка на отказ **10 000 часов**.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик считывателя заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.


В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного считывателя в сервисную службу. Перед отправкой оборудования нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью считывателя.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru/support.

Расшифровка серийного номера

На упаковке считывателя указан серийный номер, содержащий информацию о данном считывателе и дате изготовления.



Свидетельство о приемке и упаковывании

Считыватель **BioSmart DCR-PV-LCD** соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Считыватель **BioSmart DCR-PV-LCD** упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.



М.П.



Отметки о продаже

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя
фирмы-продавца _____



М.П.



→ bio-smart.ru

BIOSMART

Предприятие-изготовитель:



620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601

ЕАС

→ bio-smart.ru



8 800 600 2546



sale@bio-smart.ru

Актуальная информация о работе
сервисных центров указана
на сайте www.bio-smart.ru